



Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc

REF. 6 000 31

DOOXIE

LEGRAND

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Transformateur réversible dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour réaliser 5 fonctions :
 - un simple va-et-vient ou simple poussoir
 - un double va-et-vient ou double poussoir
 - un va-et-vient + poussoir
- Livré en mode poussoir avec doigt simple monté et avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Mécanisme équipé d'un système permettant de passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient et inversement en fonction des contraintes du chantier - Une action sur la languette de maintien permet de repasser un va-et vient en poussoir

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire ($-13^{\circ}/+11^{\circ}$) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Peut être associé à d'autres poussoirs afin de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - L'interrupteur peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque

entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Autre		
Type de commande	Autre	Type de connexion	Borne automatique
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Interrupteur de chauffage	Non
Mode de pose	Encastré	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	Fixation à vis	Largeur d'appareil	73 mm
Avec cadre/support de montage	Oui	Hauteur d'appareil	73 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'appareil	36 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'encastrement	21.5 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Traitement antimicrobien	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Google Assistant	Non
Finition de la surface	Brillant	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	Blanc	Compatible IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc	Température de stockage	-25-60 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Type de tension	AC
Eclairage	Non	Fréquence	50-60 Hz
Adapté à l'indice de protection (IP)	IP20	Neutre obligatoire	Non
Tension nominale	250 V	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Contact de report	Non	Section de câble	1.5-2.5 mm²
		EAN/Gencode	3414971004559